

Przedmiar robót

..... Instalacja Fotowoltaiczna PV ... Budynek Świetlicy..

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja86-200 Chełmno....ul...Borówno.....Nr.....

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. Systemy fotowoltaiczne

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0801-01-02 0	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach w ścianie lub stropie Charakterystyka Robót: Tablica: 0801 1. Trasowanie. Dla kol.01, 03-05: 2. Osadzenie kołków w gotowych otworach. Dla kol.02: 2. Wstrzelenie kołków. krotność= 1,00	szt	12,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080701-22-020	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych do 18 kg przykręcanych. Montaż na stropach, do czterech mocowań Charakterystyka Robót: Tablica: 0701 1. Przykręcenie konstrukcji wsporczej do gotowego podłoża krotność= 1,00	szt	4,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080403-08-020	Mocowanie aparatów o masie do 20 kg posiadających do 4 otworów mocujących, na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych 330Wp Charakterystyka Robót: Tablica: 0403 1. Częściowe rozebranie i złożenie aparatu 2. Przykręcenie aparatu do podłoża 3. Malowanie poprawkowe aparatu krotność= 1,00	szt	10,00
4	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080403-09-020	Mocowanie aparatów o masie do 30 kg posiadających do 4 otworów mocujących, na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia Inwerter systemu fotowoltaicznego Charakterystyka Robót: Tablica: 0403 1. Częściowe rozebranie i złożenie aparatu 2. Przykręcenie aparatu do podłoża 3. Malowanie poprawkowe aparatu krotność= 1,00	szt	1,00

1	2	3	4	5
5	wg nakładów rzeczowych <i>KNNR Wacetob</i> <i>50405-060-020</i>	<i>Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża Rozdzielnica DC</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0405</i> Dla kol.01-05: 1.Wykonanie otworów w podłożu dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielnic skrzyniowych 2.Osadzenie konstrukcji z rozdzielnicą Dla kol.06-10: 1.Ustawienie i przykręcenie rozdzielnicy wraz z konstrukcją do gotowego podłoża Dla kol.01-10: 3.Częściowe rozebranie i złożenie skrzynek 4.Podłączenie i oznaczenie przewodów <i>krotność= 1,00</i>	<i>szt</i>	<i>1,00</i>
6	wg nakładów rzeczowych <i>KNNR Wacetob</i> <i>50405-070-020</i>	<i>Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża Rozdzielnica AC</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0405</i> Dla kol.01-05: 1.Wykonanie otworów w podłożu dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielnic skrzyniowych 2.Osadzenie konstrukcji z rozdzielnicą Dla kol.06-10: 1.Ustawienie i przykręcenie rozdzielnicy wraz z konstrukcją do gotowego podłoża Dla kol.01-10: 3.Częściowe rozebranie i złożenie skrzynek 4.Podłączenie i oznaczenie przewodów <i>krotność= 1,00</i>	<i>szt</i>	<i>1,00</i>
7	wg nakładów rzeczowych <i>KNNR</i> <i>7-080402-04-020</i>	<i>Układ sygnalizacji z zastosowaniem przekaźnika fotoelektrycznego podłączenia DC i AC</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica 0402: Układy sygnalizacji.</i> Wyszczególnienie robót: 1. Montaż sondy w uprzednio wykonanym króćcu, montaż konstrukcji wsporczej i zabudowanie zespołu wzmacniacza z zasilaczem do konstrukcji, sprawdzenie sygnalizatora i przewodów sygnałowych, sprawdzenie funkcjonalne układu (01). 2. Montaż sygnalizatora w gotowym króćcu, sprawdzenie sygnalizatora oraz sprawdzenie funkcjonalne układu (02,03). 3. Montaż konstrukcji wsporczej i zabudowanie stacyjki zasilającej do konstrukcji, montaż zaworu pneumatycznego (03). 4. Sprawdzenie i montaż przekaźnika fotoelektrycznego, sprawdzenie przewodów sygnałowych oraz sprawdzenie funkcjonalne układu (04). 5. Sprawdzenie stanu i pracy kontaktów oraz przewodów sygnałowych, sprawdzenie funkcjonalne układu (05). <i>krotność= 1,00</i>	<i>szt</i>	<i>10,00</i>

2. Instalacje zasilania elektrycznego

Kod CPV:

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1	2	3	4	5
8	wg nakładów rzeczowych KNNR Wacetob 50110-030-040	<p>Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do podłoża gipsowego, gazobetonowego</p> <p>Charakterystyka Robót: Tablica: 0110</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Trasowanie 2. Odmierzanie i ucięcie listew <p>Dla kol.01:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Przygotowanie kleju 4. Zamocowanie listew do podłoża z zastosowaniem wszystkich czynności przewidzianych instrukcją technologiczną klejenia <p>Dla kol.03-05:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Wykonanie ślepych otworów 4. Osadzenie kołków rozporowych <p>Dla kol.02-05:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Wiercenie otworów w listwach 6. Umocowanie listew za pomocą wkrętów 7. Zmontowanie pozostałych elementów łączonych i pokryw <p>Uwaga:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masę kleju należy przyjąć zgodnie z projektem (lp.23) 2. W przypadku montażu listew o szerokości podstawy do 20 mm do nakładów robocizny należy zastosować współczynnik 0,8 <p>krotność= 1,00</p>	m	10,00
9	wg nakładów rzeczowych KNNR Wacetob 50212-030-040	<p>Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych</p> <p>Charakterystyka Robót: Tablica: 0212</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rozwinięcie 2. Odmierzenie i ucięcie 3. Zdjęcie pokryw z listew 4. Wprowadzenie przewodów do puszek lub rozgałęźników 5. Założenie pokryw <p>krotność= 1,00</p>	m	15,00
10	wg nakładów rzeczowych KNNR Wacetob 50104-020-040	<p>Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane na drewnie</p> <p>Charakterystyka Robót: Tablica: 0104</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdzenie drożności rur 2. Cięcie 3. Połączenie rur 4. Wprowadzenie rur do puszek i innych elementów instalacji 5. Umocowanie rur do podłoża 6. Umocowanie uchwytów dla kol.05-08 7. Umocowanie płaskownika <p>Uwaga:</p> <p>W przypadku mocowania płaskownika pod uchwyty przez przykręcenie śrubami stalowymi nakłady rzeczowe podane w lp.70 nie przysługują</p> <p>krotność= 1,00</p>	m	10,00

1	2	3	4	5
11	wg nakładów rzeczowych <i>KNNR Wacetob</i> <i>50105-020-040</i>	<i>Rury winidurowe o średnicy do 28 mm w ciągach wielokrotnych n.t., mocowane do konsolek osadzonych w podłożu z betonu</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0105</i> 1.Sprawdzenie drożności rur 2.Cięcie 3 .Połączenie rur 4.Wprowadzenie rur do puszek i innych elementów instalacji 5.Umocowanie rur do podłoża 6.Umocowanie uchwytów 7.Umocowanie płaskownika Uwaga: W przypadku mocowania płaskownika pod uchwyty przez przykręcenie śrubami stalowymi nakłady rzeczowe podane w lp.70 nie przysługują <i>krotność= 1,00</i>	<i>m</i>	<i>5,00</i>
12	wg nakładów rzeczowych <i>KNNR Wacetob</i> <i>50201-040-040</i>	<i>Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur.</i> <i>Przewód o przekroju 6 mm² PV</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0201</i> 1.Rozwinięcie przewodów 2.Odmierzenie i ucięcie 3.Otwieranie i zamykanie puszek, odgałęźników lub skrzynek rozgałęźnych Uwaga: W przypadku wciągania przewodów do kanałów zamkniętych do nakładów robocizny należy zastosować współczynnik 0,84 <i>krotność= 1,00</i>	<i>m</i>	<i>40,00</i>
13	wg nakładów rzeczowych <i>KNNR Wacetob</i> <i>50201-050-040</i>	<i>Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur.</i> <i>Przewód o przekroju 16 mm²</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0201</i> 1.Rozwinięcie przewodów 2.Odmierzenie i ucięcie 3.Otwieranie i zamykanie puszek, odgałęźników lub skrzynek rozgałęźnych Uwaga: W przypadku wciągania przewodów do kanałów zamkniętych do nakładów robocizny należy zastosować współczynnik 0,84 <i>krotność= 1,00</i>	<i>m</i>	<i>20,00</i>
14	wg nakładów rzeczowych <i>KNR</i> <i>5-08W0805-01-020</i>	<i>Montaż końcówek przez zaciskanie. Żyły o przekroju do 6 mm²</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0805</i> 1.Założenie na obrobiony koniec przewodu końcówki. Dla kol.01-05: 2.Zaciśnięcie praską końcówki. Dla kol.06-10: 2.Przylutowanie końcówki do przewodu. Dla kol.11-14: 2.Zabezpieczenie izolacji poniżej obrobionego końca przewodu. 3.Spawanie końcówki. <i>krotność= 1,00</i>	<i>szt</i>	<i>4,00</i>

1	2	3	4	5
15	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0805-02-020	Montaż końcówek przez zaciskanie. Żyły o przekroju do 16 mm ² Charakterystyka Robót: Tablica: 0805 1. Założenie na obrobiony koniec przewodu końcówki. Dla kol.01-05: 2. Zaciśnięcie praską końcówki. Dla kol.06-10: 2. Przylutowanie końcówki do przewodu. Dla kol.11-14: 2. Zabezpieczenie izolacji poniżej obrobionego końca przewodu. 3. Spawanie końcówki. krotność= 1,00	szt	2,00
16	wg nakładów rzeczowych KNNR Wacetob 51209-03010-020	Przebijanie otworów o średnicy 40 mm w ścianach lub stropach, w podłożu gazobetonowym, długość przebiccia do 50 cm Charakterystyka Robót: Tablica: 1209 1. Wyznaczenie otworu 2. Przebicie otworu mechanicznie 3. Sprawdzenie wymiarów krotność= 1,00	szt	4,00

3. Uziemienia instalacji PV

Kod CPV:

1	2	3	4	5
17	wg nakładów rzeczowych Wacetob KNR N000907-020-040	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii III krotność= 1,00	m	10,00
18	wg nakładów rzeczowych Wacetob KNR N000606-02010-020	Uziomy o długości 4,5 m ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) z zastosowaniem agregatu prądotwórczego. Kategoria gruntu I-II krotność= 1,00	szt	4,00
19	wg nakładów rzeczowych KNNR Wacetob 90607-010-020	Szyna wyrównania potencjałów (główna szyna uziemiająca) krotność= 1,00	szt	1,00

4. Pomiary

Kod CPV:

1	2	3	4	5
20	wg nakładów rzeczowych Wacetob KNR N001303-030-108	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy krotność= 1,00	pomiar	1,00

1	2	3	4	5
21	wg nakładów rzeczowych Wacetob KNR N001304-010-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy krotność= 1,00	szt	2,00

mgr inż. Mieczysław Szczygieł
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 bez ograniczeń w specjalności:
 instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń
 elektrycznych i elektroenergetycznych
 nr KUP/0077/POD/E/12; nr KUP/2451/IE/01